AUDIOVOX®

VME 9114TS

Multimedia Receiver
mit motorisiertem 17.8 cm (7") TFT LCD Touchscreen


Multimedia Receiver
with motorized 7" TFT LCD Touchscreen



DVD/CD/DivX/MP3/JPEG/WMA-Player



Schließen Sie externe Geräte über den USB-Anschluss an/Connect external devices to the USB-connector



Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung/ LED Backlight illumination for the monitor



High Definition Touchscreen TFT-Monitor mit LCD-Display /High Definition touch screen TFT-Monitor with LCD-Display



Ausgangsleistung pro Kanal: 4 x 40 W
Gesamtausgangsleistung: 160 W
Max. output per channel: 4 x 40 W
Max. output: 160 W









AUDIOVOX®

VME 9114TS





MULTIMEDIA RECEIVER
mit 17.8 cm Digital LCD Touch Screen
mit LED Backlight

BESONDERHEITEN

- Front 3,5mm Buchse Video/Audio Eingang
- Front USB 1.1 Eingang mit 0.5 A Ladestrom
- Videoeingang für Rückfahrkamera (Normalbild und Spiegelbild)
- Stereo Line-Audio Ausgänge für die hinteren Kanäle
- Drei-Band-Klangeinstellung (Bass, Mitten und Höhen) mit acht voreingestellten Equalizer-Kurven
- Programmierbare Lautstärkeregelung für jede Tonquelle
- Kalibrierungsmodus für Touchscreen
- Vorverstärker Ausgangsimpedanz 200 Ohm
- 2V RMS-Line-Ausgang – Alle Hintere Kanäle
- D/A Konverter: High Performance 24 bit/192 kHz sample Rate Multi-Bit Sigma-Delta Modulator
- Multilanguage OSD (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Multicolor LEDs für die Tasten und Bedienelemente
- Demo Modus
- Zoran V9 Core Grafic Engine
- Automatisches Einschalten des Rückfahrkamera

















MOSFET Powered

AUDIOVOX®

VME 9114TS



MULTIMEDIA RECEIVER
with motorized
7" TFT LCD Touchscreen



HIGHLIGHTS

- Front Panel Audio/Video Input
- Front Panel USB-Input 1.1
- Video input for rear camera (normal and rear view mirror)
- Line Output for rear channels
- 3-Band Equalizer + 8 pre adjusted Equalizer
+ High/Mid/Bass adjustment
- Programmable Volume Control per Source
- Touch Calibration Mode
- Preamplifier output impedance 200 ohms
- 2V/RMS Line Output - rear channels
- D/A Converter: High performance 24-bit/192 kHz sample rate, Multi-Bit Sigma-Delta Modulator
- Multilanguage OSD (German, English, French)
- Multicolor LEDs for keys and operation elements
- Demo Mode
- Zoran V9 Core Grafic Engine
- Automatic switch-on of Rear Camera mode
















MOSFET Powered

AUDIOVOX®

VME 9114TS

Artikelnummer: 150 6102
EAN: 40 39684 06102 7

TECHNISCHE DATEN

DVD/ CD-PLAYER

Kompatible Disc Formate:DVD±R/RW (Single und Dual Layer) und CD-R/RW
Kompatible Medien Formate: CD-DA, MP3, WMA, VCD, SVCD, XviD, AVI, MPEG 1/2 & Kodak-Picture CD

Geräuschabstand:	> 95 dB
Dynamikbereich:	> 95 dB
Frequenzbereich:	20 Hz - 20 kHz, -3 dB
Kanaltrennung:	> 60 dB an 1 kHz
Bildformat:	Voll, Normal und OFF
Fast Forward:	2x, 4x, 8x & 20x
Slow Motion:	1/2, 1/4, 1/6 & 1/8

Play, Pause, Stop, Nächstes & Vorheriges Kapitel

VIDEO

Format:	PAL, NTSC (Auto-Erkennung)
Eingang:	1 Vp-p (75-ohm)

CD/MP3/WMA

CD Text kompatibel
Verzeichnissuche (nur MP3/WMA)
Abspielen von selbsterstellten DVD+R/RWs mit bis zu 1500 MP3- und WMA Dateien
Suchen von Tracks vorwärts und rückwärts
Zufallswiedergabe, wiederholte Wiedergabe und Anspielen
Wiedergabe , Pause, Stopp, nächster Track und vorheriger Track

UKW-RADIO

RDS (Radio Data System)
30 Sender-speicherplätze (18 UKW/ 12 MW)
Auto Stereo/Mono
Lokal/Distanz
Automatisches Speichern/Vorschau-Suche

Abstimmbereich:	87.5 MHz - 108 MHz
Mono Rausch-empfindlichkeit (-30 dB):	9 dBf
Empfindlichkeit/ Rauschabstand (-50 dB):	15 dBf
Trennschärfe:	70 dB
Rauschabstand bei 1 kHz:	58 db
Frequenzgang:	30 Hz - 15 khz, -3 dB

MW-RADIO

Abstimmbereich:	522 kHz – 1620 kHz
Mono-Rauschempfindlichkeit (-20 dB):	15uV
Rauschabstand (1kHz):	50 dB
Trennschärfe:	60 dB
Frequenzgang:	50 Hz - 2 kHz, -3 dB

MONITOR

Monitorgröße:	17,8 cm (7")
Monitortyp:	Definition TFT-Monitor mit LCD-Display
Auflösung:	336.960 Sub-Pixel, 1440 x 234 (WxH)

ALLGEMEIN

- Front 3,5mm Buchse Video/Audio Eingang
- Front USB 1.1 Eingang mit 0.5 A Ladestrom
- Videoeingang für Rückfahrkamera (Normalbild und Spiegelbild)
- Stereo Line-Audio Ausgänge für die hinteren Kanäle
- Drei-Band-Klangeinstellung (Bass, Mitten und Höhen) mit acht voreingestellten Equalizer-Kurven
- Programmierbare Lautstärkeregelung für jede Tonquelle
- Kalibrierungsmodus für Touchscreen
- Vorverstärker Ausgangsimpedanz 200 Ohm
- 2V RMS-Line-Ausgang – Alle Hintere Kanäle
- D/A Konverter: High Performance 24 bit/192 kHz sample Rate Multi-Bit Sigma-Delta Modulator
- Multilanguage OSD (Deutsch, Englisch, Französisch)
- Multicolor LEDs für die Tasten und Bedienelemente
- Demo Modus
- Zoran V9 Core Grafic Engine
- Automatisches Einschalten des Rückfahrkamera

Spannungsversorgung:	11 bis 16 Volt Gleichstrom, negativer Masseanschluss
Aktive Antenne (Blau):	max. 500 mA, Überstromschutz
Remote-Verstärker-anschluss (Blau/Weiß):	max. 500 mA, Überstromschutz
Betriebstemperatur:	-20°C ~ 60°C
Sicherung:	15 Ampere, ATM/MIN-Flachsicherung
DIN-Chassis-Abmessungen:	178 x 178 x 50 mm (7 Zoll x 7 Zoll x 2 Zoll)

Gesamtausgangs-leistung:	160 Watt
Ausgangsleistung:	4 x 40 Watt
Rauschabstand:	70 dBA unter Referenzwert (Referenzwert: 1 Watt, 4 Ohm)
Frequenzgang:	20 Hz - 20 kHz, -3 dB. (Aux-Eingang als Referenzeingang)
Netto Gewicht:	2,4 kg

Leistungsangaben gemäß CEA (Consumer Electronics Association)





AUDIOVOX®

VME 9114TS

Article number: 150 6102
EAN: 40 39684 06102 7

TECHNICAL FEATURES

DVD/ CD-PLAYER

Compatible Disc Media: DVD±R/RW (Single and Dual Layer) and CD-R/RW
Compatible Media Formats:CD-DA, MP3, WMA, VCD, SVCD, XviD, AVI, MPEG 1/2, & Kodak-Picture CD

Signal to Noise Ratio:	> 95 dB
Dynamic Range:	> 95 dB
Frequency Response:	20 Hz to 20 kHz, -3 dB
Channel Separation:	> 60 dB at 1 kHz
Aspect ratio:	Full, Normal and OFF
Fast Forward:	2x, 4x, 8x & 20x
Slow Motion:	1/2, 1/4, 1/6 & 1/8

Play, Pause, Stop, Next Chapter & Previous chapter

VIDEO

Format:	PAL, NTSC (auto-detection)
Input:	1 Vp-p (75-ohm)

CD/MP3/WMA

CD-text compatible
Directory search (MP3/WMA only)
Burn up to 1500 MP3 & WMA file onto a DVD+R/RW
Audible Forward/ Reverse track search
Random, Repeat and Intro
Play, Pause, Stop, Next track & Previous track

AM-TUNER

Radio (Radio Data System)
30 station presets (18 FM/12 AM)
Auto Stereo/Mono
Local/Distance
Auto Store/Preview Scan

Tuning range:	87.5 MHz - 108 MHz
Mono Sensitivity (-30 dB):	9 dBf
Quieting Sensitivity (-50 dB):	15 dBf
Alternate Channel Selectivity:	70 dB
Signal to Noise Ratio at 1 kHz:	58 db
Frequency response:	30 Hz - 15 khz, -3 dB

FM-TUNER

Tuning range:	522 kHz – 1620 kHz
Mono Sensitivity (-20 dB):	15uV
Quieting Sensitivity (1kHz):	50 dB
Alternate Channel Selectivity:	60 dB
Frequency response:	50 Hz - 2 kHz, -3 dB

MONITOR

Screen Size:	17.8 cm (7.0“)
Screen Type:	TFT Liquid Crystal Display (LCD) active matrix
Resolution:	336,960 sub pixels, 1440 x 234 (WxH)

GENERAL

- Front Panel Audio/Video Input
- Front Panel USB-Input 1.1
- Video input for rear camera (normal and rear view mirror)
- Line Output for rear channels
- 3-Band Equalizer + 8 pre adjusted Equalizer + High/Mid/ Bass adjustment
- Programmable Volume Control per Source
- Touch Calibration Mode
- Preamplifier output impedance 200 ohms
- 2V/RMS Line Output - rear channels
- D/A Converter: High performance 24-bit/192 kHz sample rate, Multi-Bit Sigma-Delta Modulator
- Multilanguage OSD (German, English, French)
- Multicolor LEDs for keys and operation elements
- Demo Mode
- Zoran V9 Core Grafic Engine
- Automatic switch-on of Rear Camera mode

Power:	11 -16 V power, negative ground
Powered antenna (blue):	max. 500 mA, Overcurrent protection
Remote-amp (Blue/white):	max. 500 mA, Overcurrent protection
Operating temperature:	-20°C ~ 60°C
Fuse:	15 Ampere, ATM/MIN-flat fuse
DIN-Chassis-dimensions:	178 x 178 x 50 mm (7 Zoll x 7 Zoll x 2 Zoll)

Power output overall:	160 watts
Power output:	4 x 40 watts
Quieting Sensitivity:	70 dBA under reference (reference amount: 1 w, 4 ohms)
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz, -3 dB. (at Aux-Input as reference)
Net weight:	2.4 kg

Power dates according to CEA
(Consumer Electronics Association)

TOUCHSCREEN    DIVX xvid EQ MP3 WMA RDS MOSFET Powered